

2009年7月23日

お客様各位

日商エレクトロニクス株式会社  
ソリューションパートナー事業本部  
技術統括部 サポートグループ

MOS3.10.6- GA リリースのご案内

拝啓

貴社益々ご清栄の段、お慶び申し上げます。

平素は格別なるご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、この度 MOS3.10.6-GA のリリースを弊社より開始させていただきます事をご案内申し上げます。

バージョンアップをご希望されるお客様は、下記内容をお読みの上インストールをご実施頂きます様、宜しく願い申し上げます。

敬具

・記・

■対象のお客様

次の何れかの条件を満たすお客様はバージョンアップが可能です。

- ・Mirapoint 4, 5シリーズハードウェアモデル(※1)、若しくはRG100をご使用中のお客様
- ・ご購入から一年以内、若しくは保守契約を締結されているお客様

(※1) Mirapoint4, 5シリーズ:

RG300, RG350, MD450, RG450, M450, M4500, M4500n, M4500s, RG500, M50,  
M500, M5000, M5000n, M5000s

## ■MOS3.10.6-GAの新機能と変更点

### <新機能>

MOS3.10.6-GAから新たに追加された機能はありません。

本リリースは、MOS3.10.5-GAの修正版リリースとなります。

### <主な変更/修正項目>

MOS3.10.6に於いて修正された主な項目は次の通りです。

#### 1. メール自動削除

ある条件の下、メール自動削除機能(mailbox msgexpirenowコマンド)の実行に伴い、該当 mailbox内に存在するメールのフラグが既読から未読に戻されてしまう問題がありました。本バージョンで修正されました。

#### 2. NDMP

NDMPでのSelective Restoreを実行した場合、個人で設定したWhitelistやBlacklistが復元されませんでした。本バージョンで修正されました。

(注)サポート対象Backupサーバソフト: NetVault8.2、NetBackup6.5

#### 3. WhitelistIP

Administration ProtocolによるWhitelistIPのインポート(uce importexceptions)を実行した場合、インポートした設定内容が正常に機能しませんでした。本バージョンで修正されました。

#### 4. 対応Webブラウザ

本バージョンにて、次のWebブラウザバージョンに対応しました。

- ・Internet Explorer 8 (Windows XP、Windows Vista)
- ・Firefox 3.5 (Windows XP、Windows Vista、MacOS X)
- ・Safari 3.0, 4.0 (Windows Vista)

#### 5. JMMサマリーロケール

JMM(JunkMailManager)サマリーのロケールデフォルト値が、"default.utf-8"になりました。

日本語でサマリー送信を行う環境では、明示的にロケール設定コマンドを実行しておく必要があります。

① message get "" MESSAGE.JUNKMAIL.SUMMARY

② message set ja\_JP.iso-2022-jp MESSAGE.JUNKMAIL.SUMMARY (対話式)

以下、①で得た結果をペースト

## ■MOS3.10.6-GA 既知の問題

MOS3.10.6-GAに於いて、次の問題が見つかっております。

### 1. AutoReply

- ・AutoReply機能をldap連携させた場合、ldap側に更新内容が反映されません
- ・BackupデータのSelective Restoreを実施した場合個人設定が一部戻りません

### 2. フィルター

EnvelopeToを条件指定した場合、フィルターが機能しません。

## ■MOSバージョンアップの前に

バージョンアップの実施に際して、次の点にご注意ください。

- 注1) バージョンアップ進行中は、システムを再起動しないでください。バージョンアップ終了後に自動的に再起動が実施されます。尚、バージョンダウンは出来ません。
- 注2) ブランディングを実施されている場合、事前に現在のブランディングファイルを取得しておき、バージョンアップ終了後に再適用してください。尚、古いMOSバージョンのブランディングは引継げない可能性があります。その場合は、お客様ご自身にてブランディングを再作成して頂く必要があります。
- 注3) クラスターシステムをバージョンアップする場合、クラスターを解除後(Standby 停止後)にバージョンアップを実施してください。
- 注4) スプールサーバをバージョンアップする場合、事前にシステムのフルバックアップを実施される事をお勧めします。RazorGate シリーズの場合は、システムコンフィグを事前にバックアップしてください。
- 注5) MOSバージョンアップを実施するには、Upgrades Allowed ライセンスが必要です。ご使用中のMirapoint にインストールされている事を事前にご確認ください。

```
CLI > license status
```

```
Upgrades Allowed
```

## ■MOS3.10.6-GA の入手先

メーカーFTP サイトからモジュールをダウンロードしてください。

ダウンロードしたモジュールは、バージョンアップ対象のMirapoint からアクセス可能なネットワーク上のanonymousFTP サーバ、若しくはHTTP サーバに一旦保存してください。

入手先: [ftp://ftp.mirapoint.com/pub/updates/R3\\_10\\_6\\_GA.mpu3](ftp://ftp.mirapoint.com/pub/updates/R3_10_6_GA.mpu3)

## ■MOS3.10.6-GA へのバージョンアップ方法

事前にサービスを停止し、必要に応じてBackupを実施した上で実行します。

① Mirapoint にadministratorでコマンドログイン

② update install コマンドを実行

<anonymousFTP サーバをご利用の場合>

CLI > update install ftp://ftp サーバのFQDN(/パス)/ファイル名

<HTTP サーバをご利用の場合>

CLI > update install http://http サーバのFQDN(/パス)/ファイル名

実行例)

②-1. update install コマンドを実行

CLI > update install http://192.168.xxx.xxx/mirapoint/ R3\_10\_6\_GA.mpu3

②-2. 上記コマンド実施後、次のメッセージが表示されますので「y」を入力

Some updates can automatically reboot the system. Continue? (y/n)

※インストール完了後、Mirapoint は自動的に再起動します

③ バージョン確認

再起動完了後、administratorにて再度コマンドログインしバージョンを確認します。

CLI > version (MOS3.10.6-GAと出力されればバージョンアップは完了です)

## ■Patch

MOS3.10.6-GAへバージョンアップ後、次のPatchの適用をお勧めします。適用は、MOSバージョンアップと同様にupdate installコマンドを用いて実行します。(バージョンアップ方法の項参照)

### ・D3\_Adjust\_SMTTP\_Params

smtp 通信終了後、相手側 MTA に対して QUIT コマンドを即発行する Patch です。

(入手先: [http://ftp.mirapoint.com/pub/mert/D3\\_Adjust\\_SMTTP\\_Params.mpu3](http://ftp.mirapoint.com/pub/mert/D3_Adjust_SMTTP_Params.mpu3))

※ 本Patch はupdate install 時にパッチ名の最後に下記のように下線オプションを指定する必要があります。

```
CLI > update install http://192.168.x.x/D3\_Adjust\_SMTTP\_Params.mpu3?timeQuit=120s&cacheSize=0
```

※ パッチ適用時は自動でsmtpが再起動します。

### ・E3\_SophosDA

VirusCheckに於いて、passwordで保護された添付ファイルをスキャンした場合、デフォルト動作のスキャンが失敗したとのメッセージが対象メールの本文に挿入されます。このメッセージ挿入を実施させない場合に本パッチを適用します。

(入手先: [ftp://ftp.mirapoint.com/pub/updates/E3\\_SophosDA.mpu3](ftp://ftp.mirapoint.com/pub/updates/E3_SophosDA.mpu3))

※ 本パッチはsmtpサービス稼動中に適用してください

(サービスを停止した状態で適用すると正しく反映されない場合があります)

※ パッチ適用に伴うサービス再起動は発生しません

## ■お問い合わせ窓口

日商エレクトロニクス株式会社

ソリューションパートナー事業本部

技術統括部 サポートグループ

e-mail: [mp-tech@nissho-ele.co.jp](mailto:mp-tech@nissho-ele.co.jp)

## ■改訂履歴

2009/7/23 初版

以上